

## GEORG II - TAB-LED

Das aus dem Leuchtenkopf (1) hängende Kabel (2) durch den Mastausleger (3) fädeln.

Leuchtenkopf (1) in den Mastausleger (3) einstecken und mit 1 Stück Sechskantschraube M6x10 (4) befestigen.

Das Kabel (2) an dem Stecker (5) anschließen.

Die Anschlussleitung (6) an der Buchse (7) (der Leuchte beigelegt) anschließen und in den Stecker (5) einschieben.

Die Leuchte auf den Mast aufsetzen und verspannen.

Zum Auswechseln der elektrischen Bauteile ist die Abdeckung (8) mit Hilfe der Blechschraube (9) zu entsichern und linksdrehend abzunehmen.

Die 2 Sechskantmuttern M6 und 2 Zahnscheiben (10) sind zu lösen, danach kann der komplette Reflektor (11) abgenommen werden.

Leuchte im umgekehrter Reihenfolge wieder schließen.

